

**R&R Industrietastatur IKL-20x2 - für raue Umwelt -****Gehäuse**

Einbauversion

**Maße** (H x B x T) 506 x 132 x 41.5 mm

**Gewicht** 1,7 kg

**Tastatur**

20 x 2 patentierte R&R-Leucht-Tasten,  
n-key-roll-over

Tastenkappen aus Polycarbonat

rot, gelb, grün oder farblos,

18 x 18 mm, für Einlegeschilder

Silikonschaltmatte DNR 5000

Hub 1.4 mm, Betätigungskraft 2 N

Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen

**Servicedisplay**

LC-Display 2 x 16 Zeichen, 8 mm Schrifthöhe

**Servicetastatur**

16 Kurzhubtasten

**Schnittstellen**

AT-kompatibel, Dämmerungsschalter

8 digitale Ausgänge 24 V / 1 A,

8 optoentkoppelte digitale Eingänge

Anschluß für IKM-12

**Alarmanlage**

Feuer-, Wasser, Bohrschutz, Tür- und

Schloßüberwachung, Schlüsseltaster

2 Relaisausgänge für lauten und stillen Alarm

**Stromversorgung**

1 x 24 V, 1 x 24 V Akku (18 ... 36 V) mit  
automatischer Umschaltung

Stromverbrauch < 25 mA bei 36 V im

Alarmbetrieb

**Schutzart**

I P 6 5 - Schutz gegen Staub und Wasser

**Optionen**

beleuchtbar mit farbigen Kunststofftastenkappen

2 x RS232C

1 x Erweiterungsstecker für Matrixtastatur

mit 8 x 8 Tasten

**Einsatzgebiet**

Automaten mit Publikumsverkehr