



R&R Mini-Terminal MT152

Gehäuse	Einbauversion für Kabelkanalmontage
Maße	(BxH) ca. 180 x 37,5 x 30 mm
Anzeige	LED-Display, 4 Zeichen mit 20 mm Schrifthöhe
Schnittstelle	RS485 (Adresse über DIL-Schalter einstellbar) RS422 (selbstadressierend) asynchron seriell
Taste	beleuchtbare R&R-Tasten LT4 Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum
Hub	1.2 mm
Betätigungskraft	2 N
Lebensdauer	> 2 Millionen Hübe
Leuchtmittel	3 mm LED
Schutzart	IP 50
Temperatur	0 bis +50°C
Gewicht	
Stromversorgung	8 bis 30 V DC
Stecker	8polige Western-Buchse